



Waga	Wymiary		
	L [mm]	W [mm]	H [mm]
480	1100	1000	1300

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 100TCS
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	100 kVA/80 kW
	Moc awaryjna LTP	110 kVA/88 kW
	Obroty RPM	1500
	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400V/230 V
SKRZYŃKA	Ampery	144,3 A
	Moc ciągnika Hp	160
	Obroty rpm	750
	Przełożenie skrzyni biegów	1:2
PRĄDNIKA	Pojemność oleju w skrzyni biegów L	2
	Producent	LINZ
	Typ	Synchroniczna, samowzbudna
	Regulator napięcia	AVR
	Ilość faz	3
	Regulacja napięcia	Samoczynna transformatorowa
	Dokładność napięcia	+/- 1%
	Akceptowalne przeciążenie	10%
	Poziom zabezpieczeń	IP 21
	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 230V 16A / 1 CEE 400V 125A
OPCJE UWAGA	Voltomierz, Amperomierz, Częstotliwość, Zabezpieczenie prądnicy	
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką
OPCJE UWAGA	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna
	Zabezpieczenie prądnicy	IP44
	Inne	
	Inne	